



I-1000-1

1 LOOP ADRESLİ YANGIN ALARM PANELİ
1 Loop Addressable Fire Alarm Panel

I-1000-2

2 LOOP ADRESLİ YANGIN ALARM PANELİ
2 Loop Addressable Fire Alarm Panel

I-1000-3

3 LOOP ADRESLİ YANGIN ALARM PANELİ
3 Loop Addressable Fire Alarm Panel

I-1000-4

4 LOOP ADRESLİ YANGIN ALARM PANELİ
4 Loop Addressable Fire Alarm Panel

I-1000-1R

TEKRARLAMA PANELİ

I-1000-1, I-1000-2, I-1000-3, I-1000-4 ile uyumlu çalışır
sıva altı ve sıva üstü montaj imkanı

I-1000-1R

REPEATER PANEL

I-1000-1, I-1000-2, I-1000-3, I-1000-4 works in harmony with.
Under plaster and surface mounting possibilities

INTELLIGENT ADRESLİ YANGIN ALARM PANELİ

Intelligent Adressable Fire Alarm Panel

TANIM: I-1000-1 Standart 1 Loop Adresli Yangın Alarm Paneli, her bir loopa en az 127 adet dedektör (kablo kesiti ve uzunluğuna göre 250 adrese kadar çıkabilir) bağlanabilen, daha sonra eklenecek loop kartları yardımı ile 4 adet loop desteği sunabilen, kullanışlı ve ergonomik bir üründür. Alfamax SenseAction adresli dedektörler, butonlar, Sirenler ve diğer yangın elemanları ile uyumludur. Panel EN 54-2/4 standartlarına uygun üretilmiştir. Üzerinde bulunan yazıcı sayesinde olay raporları alınabilmektedir. ALFAMAX SenseAction programı ile bilgisayar üzerinden tüm ayarları yapabilmek, senaryolar oluşturabilmek ve kontrolü altında bulunan cihazları izleme fonksiyonuna sahiptir. Üstün özellikleri, gri kırmızı tonlara sahip şık ve sağlam kasası ile tüm mekanlarda kullanıma uygundur.

DEFINITION: I-1000-1 Standard 1 Loop Addressable Fire Alarm Panel, capable of connecting at least 127 detectors (up to 250 addresses depending on the cable section and length) to each loop, and offering 4 loop support with the help of loop cards to be added later, It is a useful and ergonomic product. Alfamax SenseAction is compatible with addressable detectors, buttons, sounders and other fire elements. The panel is produced in accordance with EN 54-2 / 4 standards. Event reports can be received thanks to the printer on it. With the ALFAMAX SenseAction program, it has the function of making all settings, creating scenarios and monitoring the devices under its control via the computer. It is suitable for use in all places with its superior features, stylish and robust case with gray red tones.



TEKNİK VE TEMEL ÖZELLİKLER:

- Standart 1 loop ve 4 loop a kadar genişletilebilme seçeneği.
- İleri İntellilligent Haberleşme
- 32 Bit Mikroişlemci
- Güvenli ve Hızlı Haberleşme
- Hızlı Algılama ve Yanlış alarm Önleyici Hafıza
- Panelden Programlama Yapabilme
- Her loop için 127 adet cihaz bağlantısı
- 240x128 Grafik LCD ekran
- 30 adet zone 1 adet siren hattı
- Tüm Alfamax Paneller ile ağ oluşturabilme
- Yerleşik hafızası sayesinde 1500 adet olay kaydını tutabilme
- Bilgisayar yazılımı ile programlanabilme
- Seçenekli panel yazıcı
- Tekrarlayıcı panel çıkışı
- Yürüme Testi
- Gece Gündüz Modu
- PC Grafik Yazılım ekleyebilme özelliği
- Tüm Hata Kodlarını Denetleyebilme
- Tahliye Butonu ile Sirenleri aktive edebilme
- Elektrik Kesintilerinde Akü Desteği ile Sistemin Çalışmasının sağlanması
- Cihaz ve bölge Devre dışı bırakabilme özelliği
- Dışarı Açılabilir Cam Kapak
- Yüzeye Yada Gömme Montaj
- Sessiz Butonu ile Sirenleri Susturabilme
- Kullanıcı Şifresi
- Standart EN54-2/4
- Panel Beslemesi: 220 (+- 10%) VAC 50/60 Hz
- Panel Akımı: 0.600A, 2A Sigorta
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C - 40°C (%95 Nem)
- Koruma Sınıfı: IP 30
- Uygulama Alanı: Bina içi kullanımı
- Programlama: SenseAction Bilgisayar Programı
- Zone Kapasitesi: 30 zone a kadar
- Loop Bilgileri: Tek loop, 4 e kadar genişleyebilir
- Akü: 2 adet 12V 21Ah kuru akü
- Tekrarlayıcı Bağlantısı: 1.5mm² kablo ile 2000m ye kadar
- RS232 portu ile Pc bağlantısı
- Panel Yazıcısı: Seçenekli termal yazıcı
- Ebatlar: Önyüz: 540x420x175 mm

TECNICAL AND BASIC FEATURES:

- Standard up to 1 loop and 4 loops extensibility option.
- Advanced Intelligent Communication
- 32 Bit Microprocessor
- Safe and Fast Communication
- Fast Detection and Anti-False Alarm Memory
- Programming from the Panel
- 127 device connections for each loop
- 240x128 Graphic LCD display
- 30 zone and 1 siren line
- Networking with all Alfamax Panels
- Ability to keep 1500 event records thanks to its built-in memory
- Can be programmed with computer software
- Optional panel printer
- Repeater panel input
- Effectiveness Test
- Day and Night Mode
- Ability to add PC Graphics Software
- Ability to Check All Error Codes
- Ability to activate the Sounders with the Evacuation Button
- Ensuring the Operation of the System with Battery Support in Power Outages
- Ability to disable device and region
- Openable Glass Cover
- Surface or Flush Mounting
- Silencing the Sounders with the Silent Button
- User Password
- Standard EN54-2/4
- Panel Supply: 220 (+- 10%) VAC 50/60 Hz
- Panel Current: 0.600A, 2A Sigorta
- Operating Temperature: 0°C - 40°C (%95 Humidity)
- IP Protection: iP 30
- Application Area: Indoor use
- Programming: SenseAction Computer Program
- Zone Capacity: up to 30 zones
- Loop Information: Single loop, expandable up to 4
- Battery: 2 pieces 12V 21 Ah dry battery
- Repeater Connection: Up to 2000m with 1.5mm² cable
- Pc connection with RS232 port
- Panel Printer: Optional thermal printer
- Dimensions: Front: 540x420x175 mm